

PFP-150 Carica batterie e mantenitore di carica LAUNCH



È uno stabilizzatore di tensione da **150 Ampere** progettato per i professionisti del settore automotive. Le alte prestazioni, l'elevata qualità costruttiva e le dimensioni compatte lo rendono ideale per officine, elettrauto e concessionarie.

La funzione principale del LAUNCH PFP-150 è fornire un'alimentazione continua alla batteria del veicolo durante tutte le fasi di diagnosi e di riprogrammazione della centralina. Questo strumento è dotato di una tecnologia avanzata che monitora costantemente lo stato della batteria per prevenire danni da sovraccarico e, grazie alle funzioni di arresto automatico e di allarme, assicura una lunga durata della batteria.

Le sue dimensioni compatte lo rendono molto pratico e maneggevole. Le **protezioni integrate** includono: sovraccarico, surriscaldamento, abbassamento di tensione, cortocircuito e inversione di polarità.

Risulta particolarmente utile durante processi di codifica, apprendimento e **diagnosi da remoto**



5 MODALITA' DI PROTEZIONE

- SOVRACCARICO
- SURRISCALDAMENTO
- CORTOCIRCUITO
- ABBASSAMENTI DI TENSIONE
- INVERSIONE DI POLARITA'



4 MODALITA' DI LAVORO

CARICA DELLA BATTERIA
Standard, AGM e GEL

Mantenitore di carica durante la
diagnosi da remoto e riprogrammazioni

Modo di programmazione
del voltaggio 12 e 16 Volt

Mantenitore di carica per delle batterie
delle auto negli showroom

SPECIFICHE

Tensione di ingresso: 110 – 220 V
Potenza di ingresso: 1.800 W
Tensione in uscita: 12 V
Corrente di ricarica: 12 - 14,8 V / 2 - 150 A
Selezione della Batteria: Standard, AGM, GEL

Capacità di ricarica: 10 - 1.200 Ah
Capacità di mantenimento: 10 – 3.600 Ah
Lunghezza cavo standard: 2,5 m
Dimensioni: mm 430 x 350 x 140
Peso: 8,5 kg

